

# Identificador de Cables Desenergizados S185



## CARACTERÍSTICAS

|                                  |
|----------------------------------|
| Identificación precisa de cables |
| Salida de pulso DC               |
| Operación fácil de usar          |
| Ligero y portátil                |
| Protección de seguridad          |

## ESPECIFICACIONES

### Receptor - Rx



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                 | Identificación de cables desenergizados                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentación eléctrica                  | Cuatro baterías AAA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pantalla                                | Pantalla LCD a color de 2,19 pulgadas que indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Barra de amplitud</li> <li>● Intensidad de señal</li> <li>● Estado de calibración (CAL.)</li> <li>● Nivel de batería</li> <li>● Indicación de nivel de ganancia y polaridad</li> </ul> |
| Apagado automático                      | Se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso                                    | Aproximadamente: 330 g                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bobina flexible                         | 200 mm (opcional: 100 mm / 300 mm)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura y humedad de operación      | -20°C a 40°C; ≤80% RH (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10°C a 60°C; ≤70% RH                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Transmisor-Tx

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                                 | Salida de señal de corriente ortogonal para identificación de cables desenergizados |
| Alimentación eléctrica                  | Batería de litio recargable de 11,1 V, 5200 mAh                                     |
| Método de salida                        | Conexión directa                                                                    |
| Corriente de pulso                      | 120 A                                                                               |
| Tensión de pulso                        | 72 V                                                                                |
| Frecuencia de pulso                     | 30 pulsos por minuto                                                                |
| Ancho de pulso                          | 72 ms                                                                               |
| Apagado por batería baja                | Se apaga automáticamente por bajo voltaje - por favor recargar oportunamente        |
| Temperatura y humedad de operación      | -20°C a 40°C; ≤80% RH (sin condensación)                                            |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10°C a 60°C; ≤70% RH                                                               |